

# ●周波数変換装置（単相）

仕様

SEFシリーズ

## 単相 出力100V

型式		SEF										
仕様		2000	3000	5000	7500	10K	15K	20K	30K	40K	50K	
出力	容量 (kVA)	2	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	
	相数	単相2線										
	定格電圧	100V										
	電圧精度	入力変動±0.2% 負荷変動±0.5%										
	応答速度	500μsec										
	周波数	50/60Hz切換										
	周波数精度	0.01Hz										
入力	容量 (kVA)	4.2	5.6	7.9	12.4	16.6	24.9	33.2	49.9	66.5	79.6	
	相数	単相2線			三相3線							
	定格電圧	100V	200V									
	変動範囲	±15%										
	機器効率	47~63Hz										
	周囲温度	82%										
	湿度	35~85%RH										
外形	寸法	詳細はご相談下さい										
	W mm											
	D mm											
	H mm											
	質量 kg											
観	塗装色	ご指定の色										
	外観図	詳細はご相談下さい										

※特注仕様は型式の末尾にZが付きます。

## 単相 出力200V

型式		SEF										
仕様		2000H	3000H	5000H	7500H	10KH	15KH	20KH	30KH	40KH	50KH	
出力	容量 (kVA)	2	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	
	相数	単相2線										
	定格電圧	200V										
	電圧精度	入力変動±0.2% 負荷変動±0.5%										
	応答速度	500μsec										
	周波数	50/60Hz切換										
	周波数精度	0.01Hz										
入力	容量 (kVA)	4.2	5.6	7.9	12.4	16.6	24.9	33.2	49.9	66.5	79.6	
	相数	単相2線			三相3線							
	定格電圧	100V	200V									
	変動範囲	±15%										
	機器効率	47~63Hz										
	周囲温度	82%										
	湿度	35~85%RH										
外形	寸法	詳細はご相談ください										
	W mm											
	D mm											
	H mm											
	質量 kg											
観	塗装色	ご指定の色										
	外観図	詳細はご相談下さい										

※特注仕様は型式の末尾にZが付きます。